

Пример подбора кода заказа для датчиков давления малогабаритных.

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 331

DMP 331	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ								
Избыточное (0,04...40 бар)	110							
Абсолютное (0,1...40 бар)	111							
ДИАПАЗОН Перегрузка								
0...0,04 бар	1	0400						
0...0,06 бар	1	0600						
0...0,10 бар	1	1000						
0...0,16 бар	1	1600						
0...0,25 бар	1	2500						
0...0,40 бар	2	4000						
0...0,60 бар	5	6000						
0...1,0 бар	5	1001						
0...1,6 бар	10	1601						
0...2,5 бар	10	2501						
0...4,0 бар	20	4001						
0...6,0 бар	40	6001						
0...10,0 бар	40	1002						
0...16,0 бар	80	1602						
0...25,0 бар	80	2502						
0...40,0 бар	105	4002						
-1...0 бар	5	X102						
вакуумметрическое давление (при заказе указать диапазон и ед. измерения)		XXXX						
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)		9999						
По запросу для двухдиапазонного исполнения.		9999-9999 ⁽¹⁾						
По запросу для трехдиапазонного исполнения.		9999-9999-9999 ⁽¹⁾						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
4...20 мА / 2-х пров.			1					
0...20 мА / 3-х пров.			2					
0...10 В / 3-х пров.			3					
0...5 В / 3-х пров.			4					
0...1 В / 3-х пров.			5					
1...6 В / 3-х пров.			7					
0,4...2 В / 3-х пров. / 3...5 В			T					
0,5...2,5 В / 3-х пров. / 3...5 В			P					
0,8...3,2 В / 3-х пров. / 6...15 В			M					
4...20 мА / 3-х пров.			7					
4...20 мА / 2-х пров. / 0EхIaIICT4 / DIN 43650			E					
0...5 В / 3-х пров. / 6...15 В			L					
0,5...4,5 В / 3-х пров. / 6...15 В			R					
0,5...4,5 В / 3-х пров. / 5 В			S					
другой (указать при заказе)			9					
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ								
0,50% (0,1 ≤ P _N ≤ 0,4 бар)				5				
0,35% (стандарт)				3				
0,25% (избыт. давл., P _N > 0,4 бар)				2				
0,20% (избыт. давл., 1 ≤ P _N ≤ 40 бар)				B				
1% (P _N = 0,04, 0,06 бар)				8				
другая (указать при заказе)				9				
0,50% с протоколом (0,1 ≤ P _N ≤ 0,4 бар)				T				
0,35% с протоколом (стандарт)				S				
0,25% с протоколом (избыт. давл., P _N > 0,4 бар)				R				
0,20% с протоколом (избыт. давл., 1 ≤ P _N ≤ 40 бар)				Q				
1% с протоколом (P _N = 0,04, 0,06 бар)				U				

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 331 (продолжение)

	DMP 331	XXXX	XXX	X	X	XXX	XXX	XXX	XXX
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)						100			
Разъем Binder 723 (5-конт.) (IP 67)						200			
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)						400			
Разъем Виссапегер (IP 68)						500			
Полевой корпус из нерж. стали						800			
M12x1 (4-конт.) (Binder 713)						M00			
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)						E00			
Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления						TR0			
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления						TA0			
Компактный полевой корпус						850			
другое (указать при заказе)						999			
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
G 1/2" DIN 3852							100		
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)							200		
G 1/4" DIN 3852							300		
G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая)							400		
M20x1,5 DIN 3852							500		
M12x1 DIN 3852							600		
M10x1 DIN 3852							700		
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)							800		
M12x1,5 DIN 3852							C00		
G 1/2", открытый порт							H00		
1/2" NPT (К 1/2" по ГОСТ 6111-52)							N00		
1/4" NPT (К 1/4" по ГОСТ 6111-52)							N40		
G 1/2" DIN 3852, открытая мембрана- сварка (только с FFKM) 0,16 ≤ P _н ≤ 40 бар							G00		
другое (указать при заказе)							999		
УПЛОТНЕНИЕ									
Витон (FKM)								1	
Витон (Parker) (исполнение 022)								F	
Без уплотнений - сварка (только для EN 837-1/-3) (исполнение 022) 0,16 ≤ P _н ≤ 40 бар								2	
EPDM								3	
FFKM								7	
другое (указать при заказе)								9	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
Температурная компенсация -20...+50 °C									006
Температурная компенсация -40...+60 °C (только код F или сварная версия !)									022
Дополнительная защита от конденсата									037
Двухдиапазонное									02R
Трехдиапазонное									03R
другое (указать при заказе)									999

(1)-Датчики с выходным сигналом 4...20 мА/2-х пров. могут быть изготовлены в многодиапазонном исполнении. Диапазоны могут быть выбраны как из ряда номинальных диапазонов, так и заданы пользователем. Значение наименьшего диапазона не может быть меньше 1/10 от значения наибольшего диапазона.

Пример
DMP 331-110-6001-1-3-100-500-F-022

Пример кода заказа трехдиапазонного исполнения
DMP 331-110-6001-4001-2501-1-3-100-500-F-03R